

# Elektroniskie sakari



## Ceļvedis radioiekārtu lietošanā

Droni un citas attālināti vadāmas ierīces



## Citas attālināti vadāmas ierīces



Attālināti vadāmas ierīces uz zemes, ūdens vai zem tā, kā arī pultis to vadībai.



### **Darbības rādiuss**

Daži desmiti līdz vairāki simti metru (atkarīgs no diapazona)

Ja nav norādīts iekārtas specifikācijā, vaicāt ražotājam vai izplatītājam.



### **Svarīgi atcerēties**

Iekārtas drīkst darboties tikai zemāk minētajos frekvenču diapazonos.

Iekārtas frekvenču diapazonā 5,15 – 5,35 GHz un 5,945 – 6,425 GHz (ar ekvivalento izotropiski izstaroto jaudu EIRP virs 25 mW) drīkst lietot tikai telpās.

Iekārtas frekvenču diapazonā 5,25 – 5,35 GHz nav atļauts ierīkot autotransporta līdzekļos.



### Pirms iegādāšanās pārlicinies, ka:

- \* iekārta ir paredzēta lietošanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijā;
- \* iekārta ir marķēta ar CE zīmi;
- \* precei pievienota atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity), kas apliecina tās atbilstību direktīvai 2014/53/ES (RED);
- \* iekārtai nav lietošanas ierobežojumu;
- \* precei pievienota iekārtas lietošanas instrukcija.

Papildus informācija par CE zīmi, atbilstības deklarāciju, lietošanas ierobežojumiem un lietošanas instrukciju atrodama sadaļā **Biežāk uzdotie jautājumi**.



### Tava atbildība

Nepieciešams rūpīgi iepazīties ar lietošanas instrukciju un lietot iekārtu saskaņā ar ražotāja noteiktajiem nosacījumiem, ņemot vērā [Nacionālajā radiofrekvenču plānā](#) minētās tehniskās prasības, darbības nosacījumus un lietošanas ierobežojumus.



### Lietošanas atļauja

Nav jāsaņem radiofrekvenču piešķiruma lietošanas atļauju, ko izsniedz SIA "Elektroniskie sakari", jo šādas radioiekārtas drīkst lietot saskaņā ar koplietojamo radiofrekvenču piešķiruma lietošanas atļauju.



### Lietošanas maksa

0,00 EUR – Maksu par šādu radioiekārtu lietošanu SIA "Elektroniskie sakari" nepiemēro.



### Izmantošanai paredzētās frekvenču joslas

- 26,99 - 27,2 MHz,
- 34,995 - 35,225 MHz,
- 34,995 - 35,225 MHz ,
- 40,66-40,99 MHz,
- 433,05 - 434,79 MHz,
- 863 - 868,6 MHz,
- 868,7 - 869,2 MHz,
- 869,4 - 869,65 MHz,
- 869,7 - 870 MHz,
- 2,4 - 2,4835 GHz,
- 5,725 - 5,875 GHz,
- 5,15 - 5,35 GHz,
- 5,47 - 5,725 GHz (5 GHz),
- 5,945 - 6,425 GHz (6 GHz)

Ja iekārtas darbībai norādīta (nepieciešama) cita frekvenču josla, aicinām vērsties SIA "Elektroniskie sakari", lai tiktu izvērtēta iekārtas atbilstība un lietošanas iespējas Latvijā.

Sagatavots 03.04.2026 11:59

<https://www.esakari.lv/lv/celvedis-radioiekartu-lietosana>